

C-MATRIX**FB-VAR620R24H****RETE BIDIREZIONALE IN FIBRA DI VETRO AR IMPREGNATA**

Maglia 24x24 mm

Grammatura 600 g/m²

FB-VAR620R24H Rete bidirezionale in fibra di vetro AR impregnata di Fibre Net SpA, maglia 24x24 mm e peso secco 600 g/m².

Il prodotto costituisce la componente di rinforzo nel sistema C-MATRIX G620C50-H.

C-MATRIX FB-VAR620R24H

DATI TECNICI

	Descrizione
Nome Commerciale	FB-VAR620R24H
Produttore	Fibre Net SpA
Tipo di rinforzo	Rete bidirezionale in fibra di vetro AR impregnata

CARATTERISTICHE FISICHE E GEOMETRICHE

Proprietà	Descrizione	Rif.
Dimensione della maglia	24x24 mm	Metodo interno
Grammatura della rete (secca) in ordito	300 g/m ²	ISO 11667:1997
Grammatura della rete (secca) in trama	300 g/m ²	
Spessore equivalente della rete di rinforzo in ambo le direzioni	0,113 mm	EAD 340275-00-0104
Densità della fibra	2,65 g/m ³	

CARATTERISTICHE MECCANICHE RIFERITE ALLA RETE NEL SISTEMA C-MATRIX SERIE HARD

Prove di trazione	Valore medio	Valore caratteristico	U.M.	Rif.
Tensione ultima σ_{uf} della rete	1464	1373	MPa	EAD 340275-00-0104
Modulo elastico E_f della rete	86,20	-	GPa	
Deformazione ultima a trazione ϵ_{uf} della rete	1,70	-	%	

CARATTERISTICHE

- Elevate resistenze meccaniche
- Estrema leggerezza
- Elevata resistenza alla corrosione
- Assenza di ponte termico
- Compatibilità con malte di diverse tipologie

VANTAGGI

- Durabilità ed efficacia dell'intervento
- Dimensionamento secondo le esigenze
- di progetto
- Velocità di posa
- Reversibilità e compatibilità con diverse tipologie murarie

INDICAZIONI DI POSA

Per indicazioni sul ciclo applicativo fare riferimento alle schede tecniche dei sistemi C-MATRIX G620C50-H.

CONFEZIONI

La rete **FB-VAR620R24H** è disponibile in rotoli delle seguenti dimensioni:

- 100 cm (H) x 50 - 100 (L) m

CONDIZIONI DI MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

La rete deve essere stoccata in un posto coperto ed asciutto, protetto da pioggia e dai raggi diretti del sole. Il materiale deve essere protetto preventivamente al suo utilizzo da depositi di polvere, grasso, olio e qualsiasi altro materiale capace di ridurre l'adesione tra la rete e la malta. Particolare cura deve essere usata durante il trasporto, la movimentazione e lo stoccaggio per evitare la rottura dei fili (urti, piegature, ecc.).

C-MATRIX FB-VAR620R24H

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Durante tutte le fasi di preparazione ed applicazione dei prodotti, l'operatore deve utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per l'utilizzo di tessuti e prodotti chimici (abbigliamento da lavoro, occhiali protettivi, guanti e maschera per solventi). Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, in caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone; in caso di contatto con gli occhi lavare con acqua e consultare un medico.

Per ulteriori informazioni fare riferimento alla scheda di sicurezza della rete FB-VAR620R24H; nel caso di utilizzo nel sistema C-MATRIX G620C50-H, fare riferimento alle schede di sicurezza dei singoli componenti.

CERTIFICAZIONI

La rete FB-VAR620R24H in abbinamento alla malta TX 251 nel sistema C-MATRIX G620C50-H, è provvista di marcatura CE ai sensi dell'ETA n° 22/0865.

Le informazioni riportate nella presente scheda ed eventuali consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto, relativamente alle modalità d'uso e le prestazioni dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche. Non comportano nessuna nostra responsabilità o garanzia sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. È responsabilità del Cliente determinare se i prodotti Fibre Net sono idonei per l'uso e gli scopi che si prefigge e garantire la conformità dei luoghi di lavoro e delle procedure di smaltimento in conformità alle leggi e i regolamenti in vigore. Fibre Net può modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni del prodotto oggetto della presente scheda in qualsiasi momento. Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive e/o nuovi prodotti. Per altre informazioni si invita il Cliente a contattare preventivamente l'ufficio tecnico di Fibre Net. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.